

---

## Зміст

<b>1.</b>	<b>Посібник користувача .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>Правила експлуатації і безпеки .....</b>	<b>1</b>
2.1.	Вступ .....	1
2.2.	Безпека. Загальні положення .....	1
2.3.	Безпечна експлуатація телефону .....	3
2.3.1.	Загальні правила .....	3
2.3.2.	Правила користування телефоном .....	4
2.3.3.	Використання акумуляторної батареї .....	6
2.3.4.	Експлуатація зарядного пристрою .....	8
2.3.5.	Догляд за телефонами та аксесуарами .....	9
<b>3.</b>	<b>Опис телефону .....</b>	<b>11</b>
3.1.	Комплект поставки .....	11
3.2.	Конструкція телефону .....	12
3.3.	Підготовка телефону до роботи .....	13
3.3.1.	Акумулятор .....	13
3.3.2.	SIM-картки .....	14
3.3.3.	Встановлення, виймання акумулятора, SIM-карток, картки micro-SD .....	15
3.3.4.	Зарядка акумулятора .....	15
3.4.	Ввімкнення /вимкнення телефону .....	17
3.1.	Клавіші управління .....	18
3.2.	Дисплей .....	23

---

3.2.1.	Робочий стіл.....	23
3.2.2.	Екранні софт-клавіші в режимі очікування .....	23
3.2.3.	Індикатори службової інформації (позначки) .....	23
3.3.	Зняття блокування телефону.....	25
3.4.	Зняття блокування SIM-карток.....	25
3.4.1.	PIN-код.....	25
3.4.2.	PUK .....	26
3.5.	Підключення до мережі оператора.....	26
<b>4.</b>	<b>Порядок здійснення викликів.....</b>	<b>28</b>
4.1.	Основні функції.....	28
4.1.1.	Набирання номеру та встановлення зв'язку .....	28
4.1.2.	Міжнародні виклики .....	28
4.1.3.	Здійснення виклику у відповідь на повідомлення .....	29
4.1.4.	Закінчення розмови .....	29
4.1.5.	Відповідь на виклик .....	29
4.1.6.	Екстрений виклик.....	29
4.2.	Опції під час розмови.....	30
4.2.1.	Гучний зв'язок (H-Free) .....	30
4.2.2.	Утримати одиничний .....	30
4.2.3.	Завершити .....	30
4.2.4.	Новий виклик.....	31
4.2.5.	Телефонна книга .....	31
4.2.6.	Повідомлення .....	31

---

4.2.7.	Диктофон.....	31
4.2.8.	Тихо.....	31
4.2.9.	Тональний набір.....	31
<b>5.</b>	<b>Меню телефону.....</b>	<b>32</b>
<b>6.</b>	<b>Додаткові можливості телефону.....</b>	<b>35</b>
6.1.	Основні функції.....	35
6.2.	Мультимедіа й аудіо.....	35
6.3.	WAP.....	35
6.4.	Камера.....	36
6.5.	Аудіоплеєр.....	36
6.6.	Диктофон.....	36
6.7.	Органайзер.....	36
<b>7.</b>	<b>Вирішення проблем.....</b>	<b>37</b>
<b>8.</b>	<b>Словник.....</b>	<b>40</b>
<b>9.</b>	<b>Перелік авторизованих сервісних центрів Fly.....</b>	<b>43</b>



### 1. Посібник користувача

Дана інструкція з експлуатації містить інформацію про основні правила експлуатації стільникового телефону Fly Ezzy3 і короткий опис його функціональних можливостей.

### 2. Правила експлуатації і безпеки

#### 2.1. Вступ

Дякуємо за вибір мобільного GSM/GPRS телефону Fly Ezzy3.

Ознайомлення з цією інструкцією дозволить використовувати всі можливості цього телефону.

Стільниковий телефон Fly Ezzy3 призначений для роботи в мережах GSM/GPRS. Телефон Fly Ezzy3 забезпечує не лише голосовий зв'язок, але також має багато додаткових функцій.

Виробник лишає за собою право внесення змін в цю інструкцію без попереднього повідомлення.

#### 2.2. Безпека. Загальні положення

- При втраті телефону або його крадіжці необхідно терміново повідомити оператора про те, що сталося, і заблокувати SIM-карту. Це дозволить уникнути додаткових витрат на оплату трафіку.

- При контрактах з абонентськими службами (при втраті або крадіжці) може вимагатися знання IMEI телефону. Тому що цей телефон може працювати одночасно з двома SIM-картами, він має 2 IMEI. Номери IMEI надруковані на наліпці, що знаходиться під батареєю на корпусі телефону. Також номери IMEI можна з'ясувати, набравши комбінацію \*#06#. Рекомендується записати та зберегти номери IMEI.
- Додаткові заходи безпеки:
  - Встановлюйте PIN-код самостійно та змінійте його у випадку, якщо він став відомий третім особам.
  - Під час керування автомобілем рекомендується прибрати телефон з поля зору водія.
  - Дотримуйтеся правил користування мобільним зв'язком за кермом.

### **Увага!**

При вихідному / вхідному виклику з / на одну з SIM-карток, друга SIM-картка відключається від мережі оператора. При цьому відсутня можливість прийому вхідних викликів на другу SIM-картку.

З метою недопущення втрати інформації про вхідні виклики, рекомендується активувати послугу оператора «Вам дзвонили» або подібну.

### 2.3. Безпечна експлуатація телефону

Перед користуванням стільниковим телефоном ознайомтеся з наступними правилами.

#### 2.3.1. Загальні правила

- Необхідно дотримуватися правил користування стільниковими телефонами в літаках, лікувальних установах та інших місцях, де існують обмеження на використання мобільного зв'язку, пов'язані зі створенням перешкод для чутливого до них обладнання.
- Необхідно дотримуватися правил користування мобільного зв'язку за кермом. Використовуйте функцію "Hands free" або зупиніть машину на час розмови.
- Необхідно дотримуватися правил і рекомендацій користування стільниковими телефонами на заправних станціях, хімічних виробництвах та в інших мережах, де можлива наявність горючих матеріалів.
- Під час перебування в місцях, де використовуються горючі суміші, на заправних станціях, хімічних виробництвах і т.д. необхідно беззастережно дотримуватися правил і рекомендацій користування стільниковими телефонами в даних місцях.
- Щоб уникнути травм, необхідно зберігати телефон і його аксесуари в недоступних для дітей місцях.

- Для запобігання пошкоджень і виходу з ладу телефону і його аксесуарів (акумулятора, зарядного пристрою) необхідно використовувати лише оригінальні аксесуари. Використання неоригінальних акумулятора або ЗП може призвести до протікання акумулятора або його займання.
- Не рекомендується розташовувати телефон поблизу чутливих до електромагнітного випромінювання електричних медичних та інших приладів, таких як, електронні слухові апарати, кардіостимулятори, а також детектори диму і т.п. У випадку виникнення порушень в роботі приладів необхідно проконсультуватися з їхніми виробниками.
- Щоб запобігти виходу телефону з ладу або його займанню, не рекомендується допускати сильних ударів по ньому.
- Забороняється ставити телефон та його аксесуари поблизу мікрохвильових пічок. Це може призвести до непередбачуваних наслідків, від виходу з ладу обладнання до пожежі.
- Забороняється використання телефону в атмосфері легкозаймистих газів. Це може призвести до пожежі.
- Не рекомендується піддавати телефон впливу високих температур, тиску, вологості, що може призвести до виходу його з ладу.

### 2.3.2. Правила користування телефоном

- Забороняється розбирати телефон і його елементи. Це може призвести до виходу його з ладу та витікання акумулятора.

- Оберегайте від ударів рідкокристалічний дисплей телефону. У випадку пошкодження дисплею і потрапляння рідкокристалічної речовини в очі, необхідно терміново промити очі водою та звернутися до лікаря.
- В рідкісних випадках випромінювання мобільного телефону під час його використання в середині салону автомобіля може призвести до збоїв в роботі електронних систем автомобіля. Розташування телефону в зоні роботи подушок безпеки може призвести до серйозних травм у випадку спрацювання подушки безпеки.
- Використання гострих предметів для натискання кнопок клавіатури може призвести до її виходу з ладу.
- Розташування стільникового телефону поблизу магнітних карток, кредитних карток, флорі-дисків та інших магнітних носіїв інформації може призвести до втрати інформації на цих носіях.
- До ввімкненого стільникового телефону можуть притягуватися дрібні металеві предмети, які можуть спричинити поломку телефону.
- Потрапляння рідин в телефон може призвести до короткого замикання або протікання акумулятора чи інших несправностей. При потрапленні рідини в телефон необхідно якомога швидше витягнути акумулятор з телефону та звернутися в сервісну службу.

- Випромінювання стільникового телефону може бути причиною перешкод для інших пристроїв зв'язку, в тому числі звичайних телефонів, теле- і радіоприймачів, офісного обладнання

### 2.3.3. Використання акумуляторної батареї

- Розбирання або модифікація акумулятора може призвести до виходу його з ладу, наприклад, до витікання рідини, перегріву чи займання.
- Необхідно дотримуватися існуючих правил при утилізації старих акумуляторів та акумуляторів, що вийшли з ладу.
- Потрапляння акумулятора у вогонь може призвести до його займання або вибуху.
- Надмірні зусилля при встановленні/вийманні акумулятора в телефон можуть призвести до його пошкодження.
- Застосування гострих предметів для встановлення/виймання акумулятора в телефон може призвести до його пошкодження.
- Не слід нічого припаювати до контактів акумулятора. Це може призвести до його пошкодження, перегріву чи займання.
- Потрапляння акумуляторної рідини в очі може призвести до сліпоти. У випадку потрапляння акумуляторної рідини в очі, необхідно негайно промити очі водою і звернутися до лікаря.
- Не рекомендується залишати акумулятор поруч з обігрівальними приладами. Це може призвести до витікання рідини, перегріву або займання

- При перегріві акумулятора, зміні кольору, деформації корпусу в процесі його використання або зберігання, необхідно замінити його на новий.
- Потрапляння акумуляторної рідини на шкіру може призвести до опіку. Необхідно терміново змити рідину водою і, за необхідності, звернутися до лікаря.
- При появі протікання акумулятора або появі запаху необхідно акуратно вибрати акумулятор на відстань від відкритого вогню, щоб не призвести до його загорання.
- Контакт акумулятора з водою може призвести до його перегріву або корозії.
- Перегрів акумулятора, зокрема від потрапляння прямих сонячних променів, може призвести до його протікання, зниження його ємності, зменшенню терміну служби.
- При вихідному / вхідному виклику з / на одну з SIM-карток, друга SIM-картка відключається від мережі оператора.
- Термін служби акумуляторної батареї обмежений. Він залежить від кількості циклів заряджання. Якщо акумулятор припиняє заряджатися, це означає закінчення його терміну служби і його необхідно замінити на новий.

### 2.3.4. Експлуатація зарядного пристрою

- Самостійне розбирання або модифікація зарядного пристрою може призвести до травм, ураженням електричним струмом займання або виходу з ладу зарядного пристрою.
- Зарядний пристрій призначений для роботи з мережами змінного струму напругою в 220 В. Використання зарядного пристрою з мережами іншої напруги може призвести до пошкоджень як самого зарядного пристрою, так і телефону, й акумулятора.
- Забороняється замикати вихідні контакти зарядного пристрою. Це може призвести до ураження електричним струмом, задимлення або псування зарядного пристрою.
- Пошкодження кабелю зарядного пристрою може призвести до його займання або ураження електричним струмом.
- Рекомендується регулярно видаляти пил з контактів зарядного пристрою.
- Не рекомендується розташовувати поблизу ввімкненого в мережу зарядного пристрою посуд з рідиною. Потрапляння краплинок рідини на зарядний пристрій може призвести до короткого замикання і пошкодження зарядного пристрою.
- При потраплянні рідини на зарядний пристрій необхідно терміново вимкнути живлення, щоб уникнути короткого замикання, ураження електричним струмом, займання або псування зарядного пристрою.

- Щоб уникнути короткого замикання, ураження електричним струмом, займання або псування електричного пристрою не рекомендується використовувати зарядний пристрій у ванних кімнатах і інших приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Щоб уникнути пошкодження електричним струмом, не рекомендується торкатися ввімкненого зарядного пристрою мокрими руками.
- Для запобігання короткого замикання і займання зарядного пристрою необхідно слідкувати, щоб на дріт зарядного пристрою не встановлювалися важкі об'єкти.
- Перед чищенням зарядного пристрою необхідно відключити його від мережі змінного струму.
- Забороняється виймати зарядний пристрій з розетки мережі змінного струму, витягуючи його за кабель. Це може призвести до пошкодження кабелю, короткого замикання і займання зарядного пристрою.
- Не рекомендується розташовувати ввімкнений зарядний пристрій на вологих чи запилених поверхнях, а також поблизу телевізійних і радіоприймачів (працюючий зарядний пристрій може створювати перешкоди, які впливають на якість звуку та зображення).

### 2.3.5. Догляд за телефонами та аксесуарами

- Телефон, акумулятор і зарядний пристрій не захищені від вологи. Для тривалої експлуатації телефону і аксесуарів їх необхідно берегти від пот-

раплення вологи і не використовувати у ванних кімнатах, приміщеннях з підвищеною вологістю, під дощем.

- Для чищення телефону, акумулятора і зарядного пристрою рекомендується використовувати м'яку тканину.
- При догляді за телефоном і аксесуарами не рекомендується застосовувати спирт, бензин і інші розчинники.
- Забруднення контактів роз'єму зарядного пристрою може бути причиною поганого електричного контакту і, як наслідок, неможливості зарядження акумулятора.

### 3. Опис телефону


#### 3.1. Комплект поставки

Дякуємо за Ваш вибір і придбання телефону Fly Ezzy3. Будь ласка, перевірте чи всі комплектуючі на місці.

(\*Акcesуари, що входять до комплекту, можуть відрізнятись від наведених на зображенні)



Телефон



Зарядний пристрій і USB кабель



Акумуляторна батарея



Посібник користувача



Сtereo-гарнітура

### 3.2. Конструкція телефону





### 3.3. Підготовка телефону до роботи

#### 3.3.1. Акумулятор

В комплекті, що постачається, рівень зарядки акумулятора складає близько 50% від повної ємності і дозволяє використовувати телефон одразу після придбання. На перший час користування телефоном рекомендується заряджати акумуляторну батарею повністю. Це дозволить продовжити термін служби акумулятора.

### 3.3.2. SIM-картки

Перед початком експлуатації стільникового телефону необхідно встановити в нього SIM-картки вибраних операторів стільникового зв'язку.

На SIM-картках зберігається інформація, необхідна для підключення телефону до мереж операторів стільникового зв'язку, а також записи телефонної книжки і повідомлення. Інформація, записана на будь-якій SIM-картці, може бути прочитана на будь-якому телефоні стандарту GSM/GPRS.

Для запобігання втрати інформації з SIM-карток рекомендується не торкатися металевих контактів SIM-картки, не піддавати SIM-картку впливу електричних і магнітних полів. При пошкодженні SIM-картки стає неможливим встановлення зв'язку між телефоном і мережею оператора стільникового зв'язку.

#### **Увага!**

Перед тим, як витягнути акумулятор, телефон необхідно вимкнути. Виймання акумулятора під час ввімкненого телефону може спричинити пошкодження SIM-карток.

#### **Увага!**

Перед вийманням SIM-карток з телефону телефон попередньо необхідно вимкнути. Також не допускається виймання SIM-карток, якщо телефон підключений до зарядного пристрою.

### 3.3.3. Встановлення, виймання акумулятора, SIM-карток, картки micro-SD

Встановлення SIM-карток і акумулятора.

- **Для відкриття кришки акумуляторного відсіку необхідно відсунути та зняти кришку акумуляторного відсіку.**
- **Встановлювати SIM-картки необхідно в призначені для них слоти.**
- **Встановити акумулятор. Контакти акумулятора повинні співпадати зі з'єднанням на корпусі телефону (справа знизу).**
- **Закрити кришкою акумуляторний відсік і зсунути її до фіксації.**

Встановлення micro-SD картки здійснюється в призначений для картки слот.

Виймання акумулятора, SIM-карток і micro-SD картки здійснюється в зворотному порядку.

### 3.3.4. Зарядка акумулятора

Для зарядження акумулятора необхідно:

- **Підключити роз'єм зарядного пристрою до телефону.**
- **Підключити зарядний пристрій до мережі змінного струму 220 В.**
- **Під час зарядження на дисплеї ввімкненого телефону в правому верхньому куті позначка рівня зарядження акумулятора буде вказувати процес зарядження. При підключенні вимкненого телефону до зарядного пристрою на дисплеї з'являється індикатор зарядження.**

### **На замітку:**

На перший час користування телефоном рекомендується заряджати акумуляторну батарею повністю.

### **На замітку:**

Коли акумуляторна батарея критично розряджена, дисплей не буде відображати поточний стан акумуляторної батареї протягом 30 хвилин з моменту початку зарядження. Через 30 хвилин індикатор стану зарядження знову з'явиться.

Коли позначка рівня зарядження акумулятора не показує процес заряджання, а показує, що акумулятор заряджений повністю, це означає, що процес зарядження завершений. Процес зарядження акумулятору може тривати понад 2,5 години.

Після закінчення заряджання акумулятора необхідно відключити зарядний пристрій від мережі і від'єднати роз'єм від телефону.

### **Увага!**

Заряджати акумулятор телефону можна при температурі навколишнього середовища від  $-10\text{ C}^{\circ}$  до  $+45\text{ C}^{\circ}$  в провітрюваних приміщеннях з використанням лише зарядного пристрою, що входить в комплект.

### 3.4. Ввімкнення /вимкнення телефону

Ввімкнення / вимкнення телефону здійснюється тривалим натисканням (більше 1 сек.) клавіші Скасувати.

При ввімкненні телефону без SIM-картки на дисплеї телефону з'явиться повідомлення «**Вставте SIM1 (2)**». Якщо справна SIM-картка встановлена в телефоні, телефон автоматично визначає її наявність, і на дисплеї з'явиться наступне повідомлення:

Текст повідомлення	Опис
Введіть код блокування телефону	Встановлено блокування телефону
Введіть PIN	Встановлено блокування SIM-картки PIN-кодом
Пошук мережі	Телефон здійснює пошук операторів стільникового зв'язку

### 3.1. Клавiші управління

<p>Клавiша Скасування</p>	<p>Довге натискання клавiші здiйснює Вмикання (якщо телефон вимкнений) / Вимикання (якщо телефон знаходиться в режимi Очікування) телефону.</p> <p>Нетривале натискання клавiші в режимi очікування вмикає режим Телефонної книги</p> <p>В режимi <b>Меню</b> вiдмiняє обраний пункт з переходом на бiльш високий рiвень <b>Меню</b>.</p> <p>Натискання клавiші в режимi розмови завершує розмову</p> <p>Пiд час вхiдного виклику натискання клавiші скасовує виклик</p> <p>Натискання клавiші в режимi <b>Меню</b> здiйснює дiї вказанi в правiй нижнiй частинi екрану</p>
-------------------------------	---

Клавіша <b>Виклик</b>	<p>Натискання клавіші в режимі очікування виводить Журнал викликів для SIM1 та SIM2.</p> <p>Під час вхідного виклику натискання клавіші здійснює скасування виклику</p> <p>Після набору номеру в режимі <b>Очікування</b> переводить телефон в режим здійснення виклику. Далі потрібно обрати SIM-картку, з якої буде виконаний вихідний виклик та ще раз натиснути клавішу <b>Виклик</b>.</p> <p>Натискання клавіші в режимі <b>Меню</b> здійснює дії вказані в правій нижній частині екрану</p>
Клавіша <b>Меню</b>	<p>В режимі очікування натискання на клавішу викликає стартову сторінку <b>Головного меню</b> телефону.</p> <p>В режимі <b>Меню</b> однократне натискання переводить до наступного пункту Меню.</p>
Клавіша <b>Моє меню</b>	<p>Натискання на клавішу в режимі <b>Очікування</b> активує режим <b>Мого Меню</b>. Пункти <b>Мого Меню</b> можна встановити самостійно в пункті <b>Меню, Настройки</b>.</p> <p>В режимі <b>Меню</b> натискання на клавішу переводить до попереднього пункту <b>Меню</b></p>
Клавіші <b>регулювання гучності</b>	<p>Натискання на клавіші дозволяє регулювати гучність розмови, гучність сигналу виклику, гучність програвання в режимі Аудіоплеєра, гучність роботи FM-приймача.</p>

## Опис телефону

---

Клавіша <b>Блокування</b>	Натискання на клавішу Вмикає / Вимикає режим <b>Блокування</b> клавіатури телефону.
Перемикач <b>Ліхтарик</b>	Перемикач ліхтарик служить для Ввімкнення / Вимкнення світлодіодного ліхтарика, встановленого в телефоні.
Перемикач <b>FM-радіо</b>	Вмикання / Вимикання FM-радіоприймача. Для роботи FM-радіоприймача необхідно підключати до телефону гарнітуру або навушники, з'єднувальний кабель яких являється антенною.
Літерно-цифрові клавіші	Слугують для набору номера, тексту повідомлення і введення різних символів.

Функціональні клавіші * і #.	<p>Клавіша *</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• В режимі очікування одноразове натискання вводить символ «*», дворазове – «+», триразове – «Р», чотирьохразове – «W».</li><li>• В режимі введення тексту переводить в режим введення символів.</li><li>• В режимі очікування послідовне натискання клавіш <b>Виклик</b> та * вмикає режим блокування клавіатури.</li></ul> <p>Клавіша #</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• В режимі очікування тривале натиснення вмикає / вмикає звуковий сигнал.</li><li>• В режимі введення тексту - перемикає режим введення тексту.</li></ul>
---------------------------------	--

### Клавіша **SOS**

Клавіша **SOS** служить для термінової передачі завчасно написаного SMS-повідомлення на 1-3 введених номери та послідовного з'єднання з ними шляхом телефонного зв'язку .


Після тривалого утримання клавіші SOS телефон **автоматично** здійснює відправку SMS-повідомлень на 1-3 введених номери, а, далі, **також, автоматично**, здійснює послідовно виклики на всі (1-3) номери.

Активація клавіші SOS, введення тексту повідомлення і номерів, на котрі вони будуть надіслані і на котрі будуть здійснюватися вихідні виклики, встановлюється в розділі Головного Меню - Органайзер – Налаштування SOS.

## 3.2. Дисплей

### 3.2.1. Робочий стіл

Основна частина екрану дисплею є **Робочим столом**. На **Робочий стіл** з **Закладки Додатки** можна встановлювати на Робочий стіл необхідні **Додатки**.



Індикатори (значки)  
службової інформації

Дата,  
Час,  
День тижня

Індикатор режиму очікування

### 3.2.2. Екранні софт-клавіші в режимі очікування






Закінчення будь-якої операції з переходом в режим очікування.



### 3.2.3. Індикатори службової інформації (позначки)

Для індикації режимів роботи телефону, ввімкнених функцій і програм, у верхній частині дисплею виводиться інформація в вигляді позначок.

## Опис телефону

---

Позначка	Опис
	Рівень сигналу. Індикація рівня сигналу GSM, що приймається, мереж операторів SIM1 (SIM2 аналогічно).
	<b>SMS.</b> Наявність непрочитаних SMS-повідомлень SIM1 (SIM2 аналогічно).
	<b>MMS.</b> Наявність непрочитаних MMS-повідомлень SIM1 (SIM2 аналогічно).
	Пропущені виклики. Індикація наявності пропущених викликів SIM1 (SIM2 аналогічно).
	<b>Звук викликів відключено.</b>
	Ввімкнено профіль « <b>Основний</b> ».
	Ввімкнено профіль « <b>Нарада</b> ».
	Ввімкнено профіль « <b>На вулиці</b> ».
	Гарнітура. Гарнітуру / навушники підключено.
	Bluetooth. Bluetooth ввімкнено.

	<b>Будильник ввімкнено.</b>
	Акумулятор. Індикація рівня заряду акумуляторної батареї.

### 3.3. Зняття блокування телефону

Для захисту від несанкціонованого доступу до телефону можна встановити автоматичне блокування телефону. Якщо активована ця функція, то під час кожного ввімкнення телефону необхідно вводити код для зняття блокування телефону. За необхідності дану функцію можна відключити.

#### **За замовчуванням встановлений код 0000.**

Для зняття блокування телефону під час втрати коду необхідно звертатися в сервісні центри

### 3.4. Зняття блокування SIM-карток

#### 3.4.1. PIN-код

Для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання можна встановити блокування SIM-картки PIN (Personal Identification Number – персональний ідентифікаційний код) кодом. Цей код запрограмований оператором стільникового зв'язку на SIM-картці. PIN-код можна з'ясувати, подивившись документи, що додаються до SIM-картки.

## Опис телефону

---

Якщо активована функція блокування SIM-картки, то під час кожного ввімкнення телефону необхідно вводити PIN-код перед використанням телефону. За необхідності цю функцію можна відключити.

При помилковому 3-х разовому вводі посліпль неправильного PIN-коду SIM-картка блокується. Для її розблокування вимагається PUK-код.

За необхідності можна самостійно замінити PIN-код, заданий оператором, на новий, див. розділ «Безпека».

### 3.4.2. PUK

Персональний код розблокування необхідний для розблокування або зміни PIN-коду. Даний код запрограмований на SIM-картці. Під час його втрати необхідно звернутися до оператора.

Для розблокування SIM-картки (після 3-х разового помилкового вводу PIN-коду), необхідно ввести PUK-код.

Далі необхідно ввести новий PIN-код (будь-який).

При появі на дисплеї питання про підтвердження нового PIN-коду, необхідно його ввести і натиснути софт-клавішу **[Ok]**.

Після помилкового 10-ти разового посліпль введення PUK-коду SIM-картка заблокується і в подальшому не підлягає розблокуванню і використанню.

### 3.5. Підключення до мережі оператора

Після ввімкнення і успішної ініціалізації SIM-картки телефон переходить в режим пошуку мережі стільникового зв'язку. При цьому на дисплеї телефону з'являється повідомлення «Пошук мережі». Після встановлення зв'язку між

телефоном і мережею стільникового зв'язку на дисплеї з'являється назва оператора стільникового зв'язку, з яким встановлено з'єднання і телефон переходить в режим очікування

Якщо на дисплеї телефону з'являється повідомлення «Тільки SOS», то це означає, що телефон знаходиться поза зоною дії мережі оператора стільникового зв'язку, в мережі якого телефон може зареєструватися при використанні даної SIM-картки, але в зоні дії інших операторів. Допустимі виклики лише екстрених служб.

### 4. Порядок здійснення викликів

#### 4.1. Основні функції

##### 4.1.1. Набирання номеру та встановлення зв'язку

Коли телефон знаходиться в режимі очікування необхідно натиснути сенсорну клавішу **Виклик**, набрати необхідний номер і для з'єднання з абонентом натиснути сенсорну клавішу тої SIM-картки, з якої буде здійснюватися виклик.

Зміна набраного номеру.

Видалення	Дія
Остання цифра	Натиснути один раз екранну клавішу <b>[Видалити]</b> .
Будь-яка інша цифра	Підвести курсор до тієї цифри, яку потрібно стерти. Натиснути екранну клавішу <b>[Видалити]</b> .

##### 4.1.2. Міжнародні виклики

Для введення символу «+», що означає, що виклик міжнародний, необхідно двічі натиснути клавішу \* до його появи на дисплеї. Далі вводиться код країни, код зони і телефонний номер. Після завершення вводу номера необхідно натиснути клавішу **Виклик** і обрати SIM-картку, з якої буде здійснюватися виклик.

### 4.1.3. Здійснення виклику у відповідь на повідомлення

Для здійснення виклику на номер, який міститься в SMS-повідомленні, необхідно, знаходячись в режимі прочитання повідомлення, натиснути екранну клавішу **[Опції]**, обрати пункт меню **Виклик** та обрати **SIM**-картку, з якої буде здійснюватися виклик.

### 4.1.4. Закінчення розмови

Для завершення будь-якої розмови слід натиснути клавішу **Скасувати**.

### 4.1.5. Відповідь на виклик

При вхідному виклику телефон видає звуковий сигнал і/або вібрує. Якщо номер телефону, з якого здійснюється вхідний виклик, записаний в телефонній книзі, то на дисплеї буде відображатися ім'я абонента, якому відповідає телефонний номер. Якщо відповідності номеру вхідного виклику не знайдено, то буде відображатися лише номер телефону, з якого здійснюється виклик. Індикація номера або імені абоненту можлива за наявності послуги визначника номера.

Для відповіді на виклик необхідно натиснути клавішу **Виклик**.

### 4.1.6. Екстрений виклик

Здійснити виклик екстрених служб з телефону можна як за наявності, так і за відсутності SIM-карток. Екстрений виклик можливий в GSM мережі будь-якого оператора, в зоні дії якої знаходиться телефон. Для екстреного виклику необхідно набрати номер служб екстреного виклику і натиснути клавішу **Виклик**.

Частіше за все номер екстрених служб – 112. Не переривайте розмову, поки оператор не завершить її самостійно.

### 4.2. Опції під час розмови

Під час розмови при натисненні лівої екранної клавіші [Опції] є доступним наступне:

#### 4.2.1. Гучний зв'язок (H-Free)

Ввімкнення / вимкнення режиму «Гучного зв'язку» здійснюється натисненням відповідної екранної клавіші.

#### 4.2.2. Утримати одиничний

З допомогою цієї функції можна тимчасово призупинити розмову і зробити або прийняти інший виклик, не втрачаючи при цьому з'єднання з першим абонентом. Доступність даної послуги необхідно уточнити у оператора зв'язку. Для утримання виклику необхідно вибрати в меню опції пункт **Утримувати**.

#### 4.2.3. Завершити

Під час вибору цього пункту переривається існуюче активне з'єднання і відбувається перехід до утримуваного з'єднання, якщо раніше було вибрано Утримання виклику, або завершується розмова і відбувається перехід в режим очікування.

### 4.2.4. Новий виклик

Вибір даного пункту меню дозволяє переключатися між існуючими активним і утримуваним викликами.

### 4.2.5. Телефонна книга

Дозволяє, не перериваючи розмови, швидко перейти в меню режиму телефонної книги.

### 4.2.6. Повідомлення

Дозволяє, не перериваючи розмови, швидко перейти в меню режиму Повідомлення. При цьому під час розмови можлива відправка SMS і MMS повідомлень.

### 4.2.7. Диктофон

Ввімкнення диктофону для запису розмови. Є доступним наступне управління записом: Пауза, Запис, Стоп. Отриманому запису розмови можна присвоїти ім'я і зберегти або не зберігати.

### 4.2.8. Тихо

Можливо відключати мікрофон телефону під час розмови.

### 4.2.9. Тональний набір

Ввімкнення / вимкнення DTMF-сигналів клавіш. За допомогою DTMF сигналів можливо управління віддаленими пристроями, наприклад, автовідповідачами.

## Структура меню телефону

---

### 5. Меню телефону

Виклик **Головного меню** здійснюється клавішею **Меню** в режимі очікування.

#### 1. Телефонна книга (при виборі

[Опції])

- 1.1. Виклик
- 1.2. Перегляд
- 1.3. Надіслати SMS
- 1.4. Надіслати MMS
- 1.5. IP виклик
- 1.6. Змінити
- 1.7. Видалити
- 1.8. Копіювати
- 1.9. Перемістити
- 1.10. Надіслати мою vCard
- 1.11. Групи
- 1.12. Налаштування
  - 1.12.1. Місце збереження
  - 1.12.2. Моя vCard
  - 1.12.3. Версія vCard
  - 1.12.4. Спец. номер

- 1.12.5. Статус пам'яті
- 1.12.6. Копіювати
- 1.12.7. Перемістити
- 1.12.8. Видалити усі контакти

#### 2. Повідомлення

- 2.1. Створити повідомлення
- 2.2. Вхідні
- 2.3. Вихідні
- 2.4. MMS
- 2.5. IP-повідомлення
- 2.6. Налаштування
  - 2.6.1. SIM1 (SIM2)
    - 2.6.1.1. Профілі
    - 2.6.1.2. Голосова пошта
    - 2.6.1.3. Загальні налаштування
    - 2.6.1.4. Статус пам'яті
    - 2.6.1.5. Місце збереження

#### 3. Центр викликів

- 3.1. Журнал викликів
  - 3.1.1. SIM1 (SIM2)
    - 3.1.1.1. Пропущені
    - 3.1.1.2. Вихідні
    - 3.1.1.3. Вхідні
    - 3.1.1.4. Видалити інформацію
    - 3.1.1.5. Час викликів

- 3.1.1.6. Вартість викликів
- 3.1.1.7. SMS лічильник
- 3.1.1.8. GPRS-лічильник
- 3.2. **Настройки викликів**
  - 3.2.1. SIM1 (SIM2)
    - 3.2.1.1. Номер абонента
    - 3.2.1.2. Очікування виклику
    - 3.2.1.3. Переадресування
    - 3.2.1.4. Заборона виклику
  - 3.2.2. Додатково
    - 3.2.2.1. Автовиклик
    - 3.2.2.2. IP номер
    - 3.2.2.3. Таймер розмови
    - 3.2.2.4. Щохвилиний сигнал
- 4. **Мультимедіа**
  - 4.1. Мої файли
  - 4.2. Фотокамера
  - 4.3. Фотоальбом
  - 4.4. Відеокамера
  - 4.5. Відеоальбом
  - 4.6. Аудіоплеєр
  - 4.7. Диктофон
  - 4.8. FM-радіо
- 5. **Розваги**
  - 5.1. Ігри
- 6. **Органайзер**
  - 6.1. Налаштування SOS
  - 6.2. Активація клавіші SOS, введення тексту повідомлення і номерів, на котрі вони будуть надіслані і на котрі будуть здійснюватися вихідні виклики, встановлюється в розділі Головного Меню - Органайзер – Налаштування SOS.
  - 6.3. Календар
  - 6.4. Будильник
  - 6.5. Слуховий апарат
  - 6.6. Калькулятор
- 7. **Послуги**
  - 7.1. SIM1-меню (за наявності)
  - 7.2. SIM2-меню (за наявності)
  - 7.3. Інтернет
- 8. **Настройки**
  - 8.1. Профілі
    - 8.1.1. Основний

## Структура меню телефону

---

- 8.1.2. Нарада
- 8.1.3. На вулиці
- 8.1.4. Домашній
- 8.1.5. Навушники
- 8.2. **Настройки Dual SIM**
  - 8.2.1. Dual SIM
  - 8.2.2. Тільки SIM1
  - 8.2.3. Тільки SIM2
  - 8.2.4. Режим польоту
- 8.3. **Стандартні**
  - 8.3.1. Час і дата
  - 8.3.2. Таймер ввм./вим.
  - 8.3.3. Мова
  - 8.3.4. Метод введення
  - 8.3.5. Дисплей
    - 8.3.5.1. Шпалери
    - 8.3.5.2. Скрінсейвер
    - 8.3.5.3. Ввімкнення телефону
    - 8.3.5.4. Вимкнення телефону
    - 8.3.5.5. Відобразити дату і час
  - 8.3.6. Моє меню
  - 8.3.7. Загальні настройки
    - 8.3.7.1. Підсвічування
- 8.4. **Мережа**
  - 8.4.1. SIM1 (SIM2)
    - 8.4.1.1. Вибір мережі
    - 8.4.1.2. Відомі мережі
- 8.5. **Безпека**
  - 8.5.1. Безпека SIM1
  - 8.5.2. Безпека SIM2
  - 8.5.3. Блокування телефону
  - 8.5.4. Автоблокування
  - 8.5.5. Змінити пароль (передус-тановлений пароль теле-фону – 0000)
- 8.6. **Диспетчер з'єднань**
- 8.7. **Скинути настройки (передус-тановлений пароль – 0000)**

## 6. Додаткові можливості телефону

### 6.1. Основні функції

Телефон Fly Ezzy3 може одночасно працювати в двох мережах GSM операторів зв'язку і дозволяє здійснювати вихідні і вхідні виклики і приймати вхідні голосові виклики. Окрім цього Fly Ezzy3 дозволяє створювати, передавати і приймати текстові і мультимедійні повідомлення.

При використанні Fly Ezzy3 його власникові доступні сервіси, які надає обрані GSM оператори зв'язку.

### 6.2. Мультимедіа й аудіо

При використанні Fly Ezzy3 доступні фото і відеозйомка (є камера) , редагування фотознімків, прослуховування трансляцій FM-радіостанцій й аудіозаписів, оперативний запис розмов на вбудований диктофон, перегляд знімків і відеозаписів, створення власних мелодій.

### 6.3. WAP

За необхідності Fly Ezzy3 дозволяє переглядати WAP сторінки на екрані дисплею телефону.

### 6.4. Камера

Вбудована в телефон дозволяє здійснювати фото- і відеозйомку за різних умов освітлення.

### 6.5. Аудіоплеєр

Аудіоплеєр дозволяє відтворювати на вбудований динамік або навушники, які підключаються, аудіофайли. Доступні Опції з самостійного створення плейлистів з файлів, як в пам'яті телефону, так і на знімній micro-SD картці пам'яті.

Керування аудіоплеєром здійснюється за допомогою екранних клавіш.

### 6.6. Диктофон

Диктофон, що є в телефоні, дає можливість записувати не лише телефонні розмови, але й відтворювати аудіозапис через вбудований мікрофон.

### 6.7. Органайзер

За допомогою вбудованих функцій Календар, Будильник, Завдання та багатьох ін. можна суттєво спростити організацію свого часу.

## 7. Вирішення проблем

Перш ніж звернутися в сервісну службу, прочитайте, будь ласка, цю інформацію.

**Під час ввімкнення телефону можуть з'явитися наступні повідомлення:  
Встановіть SIM-картку.**

Переконайтеся, що Ваша SIM-картка знаходиться в телефоні і встановлена правильно.

**Телефон заблоковано, введіть пароль**

Автоматичне блокування ввімкнено. Вам необхідно ввести пароль телефону.

**Введіть PIN-код**

- Коли Ви вмикаєте Ваш телефон вперше раз, Вам необхідно ввести PIN-код.
- Функція запиту про введення PIN-коду може бути відключена. Але спершу Вам необхідно ввімкнути телефон і ввести PIN-код. Потім цю функцію можна відключити в настройках.

**Введіть PUK-код**

Якщо PIN-код введений неправильно 3 рази – Вам необхідно ввести PUK-код для розблокування PIN-коду.

**“Немає мережі”**

## Вирішення проблем

---

Якщо на екрані з'явився напис "Немає мережі", можливо, Ви знаходитесь в місці слабого рівня сигналу, наприклад в підземному переході, в ліфті або метро. Вийдіть на відкриту місцевість і спробуйте зробити наступний виклик.

### **Ви ввели номер, але з'єднання немає:**

- Ви натиснули кнопку з'єднання?
- Ви певні, що телефон знаходиться в межах дії Вашої GSM мережі?
- У Вас можуть бути заблоковані вихідні виклики.

До Вас не можуть додзвонитися.

- Перевірте, чи ввімкнений Ваш телефон.
- Чи знаходитесь Ви в зоні Вашої GSM мережі.
- Переконайтеся, що рівень сигналу більше за нуль.




Вас не чують

- Чи ввімкнений у Вас телефон?
- Чи не закриваєте Ви мікрофон рукою або одягом?
- Чи підключені у Вас навушники або Bluetooth гарнітура?

Телефон починає подавати сигнали, а екран мигати, і відображується напис "Батарея розряджена"

Акумуляторна батарея розряджена. Слід її зарядити.

Погана якість розмови.

- Перевірте рівень сигналу GSM-мережі (  ); кількість рівнів відображує потужність сигналу – від хорошого прийому (  ) до поганого (  ).
- Спробуйте продовжити розмову біля вікна, якщо ви знаходитесь в будівлі, або трохи відійдіть від місця з низьким рівнем сигналу.

### **Номер телефону не набирається, при виклику його з телефонної книжки**

- Перегляньте цей запис в Телефонній книжці, чи правильно був правильно збережений номер.
- Збережіть номер телефону ще раз, якщо це необхідно.

### 8. Словник

#### ■ Інформаційні повідомлення

Активуйте цю опцію, щоб отримувати широкополосні текстові повідомлення з інформацією про дорожній рух або погоду.

#### ■ DTMF(Тональний набір)

Тип сигнального набору, що використовується для автоматичного банкінгу або віддаленого управління пристроями через телефон.

#### ■ Міжнародний індикатор

Для правильного набору міжнародного номера перед ним додавайте символ [+].

#### ■ Оператор стільникового зв'язку

Ваш стільниковий телефон не може працювати без зареєстрованої SIM-картки. Її видає компанія, яка називається оператором стільникового зв'язку.

#### ■ PIN-код (Персональний ідентифікаційний номер)

Цей пароль захищає інформацію на Вашій SIM-картці. Він надається оператором зв'язку. PIN-код складається від 4х до 8ми цифр, і при необхідності, може бути змінений.

#### ■ PIN2-код

Цей пароль захищає спеціальні розділи вашої SIM-картки. В деяких країнах PIN2-код може не надаватися операторами зв'язку.

■ **PUK-код (Персональний код розблокування)**

Цей пароль необхідний, щоб розблокувати SIM-картку. Він надається оператором зв'язку.

■ **Роумінг**

Роумінг дозволяє Вам використовувати Ваш телефон з Вашим номером в інших мережах.

■ **SIM-картка**

SIM-картка – це електронний чіп, що містить інформацію про підключені послуги, паролі і деяку особисту інформацію.

■ **SMS (Сервіс коротких повідомлень)**

Відправка і отримання текстових повідомлень відбувається через GSM мережу і центр SMS-повідомлень. Ця послуга повинна підтримуватися Вашим оператором зв'язку.

---

**Увага!**

**Виробник лишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення телефону без попереднього повідомлення.**

**Недотримання даної інструкції може призвести до виходу телефону з ладу і зняття його з подальшого гарантійного обслуговування.**

## 9. Перелік авторизованих сервісних центрів Fly

Повний перелік авторизованих сервісних центрів Fly також доступний на сторонці [www.fly-phone.com](http://www.fly-phone.com).

### Россия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес
Архангельск	Атланта-Сервис	пл. Ленина, 4, офис 1602	(8182) 63-60-51
Архангельск	Про-Сервис	ул. Вологодская, 8	(8182) 46-02-18
Астрахань	Си Пи Эс Сервис-ный центр	ул. Бабушкина, 3, офис 20	(8512) 44-73-55
Барнаул	МобиЛэнд-Сервис	ул. Ленина, 150	(3852) 35-71-77; 35-73-73
Барнаул	Про-Сервис	ул. Павловский тракт, 51	(3852) 38-68-36
Барнаул	Про-Сервис	пр-т Социалистический, д.107	(3852) 24-76-53
Белгород	СЦ Бел-Сервис (ИП Богушева Е.И.)	ул. Сумская, д.22	(4722) 30-07-22; 22-96-47
Благовещенск	Про-Сервис	ул. Зейская, 136, оф. 208	(4162) 22-19-89
Братск	Сота-Сервис (ИП Шаманская И.Н.)	ул. Южная, 25	(3953) 41-71-66; 25-81-47
Брянск	Про - Сервис	ул. Красноармейская, 83	(4832) 41-03-84

## Перелік АСЦ

Брянск	ИП Андрушин Д.В.	ул. Куйбышева, 19	(4832) 51-01-99
Бугульма	ИП Умудов А.С.	ул. Советская, 56	(85594) 660-85
Владивосток	Про-Сервис	Народный пр-т, 28, АТЦ "Ронда", 1-й этаж	(4232) 300-253
Владивосток	ИП Юзефович В.Г.	ул. Народный пр-т, 11	(4232) 206-600
Владимир	АСЦ	ул. Большая Московская, 14	(4922) 32-53-12
Владимир	Про - Сервис	ул. Мира, 44/9	(4922) 37-68-44
Волгоград	ЛМ-Сервис	ул. Мира, 8	(8442) 38-49-77
Волгоград	Про-Сервис	ул. Академическая, 22	(8442) 93-03-99
Волгоград	Про-Сервис	пр-т. Университетский 25	
Волгоград	Про-Сервис	ул. Ленина, 17	(8442) 38-40-91; 38-82-56
Вологда	Мобильная Связь	ул.Ярославская, д. 31 Б	(8172) 71-50-60
Вологда	Про-Сервис	ул. Батюшкова, 11, офис 416	(8172) 79-50-67
Воронеж	Про-Сервис	ул.Фридриха Энгельса, 52	(4732) 20-45-39
Воронеж	Про-Сервис	Ленинский пр-т,114	(4732) 20-45-39
Воронеж	СЦ - Воронеж	ул. Фридриха Энгельса, 60	(4732) 59-75-98
Воткинск	НЕО-сервис	ул. Кирова, 78а	(3412) 555-777
Глазов	НЕО-сервис	ул. Кирова, 50	(3412) 555-777
Екатеринбург	Про-Сервис	ул. С.Дерябиной, 24, 6 этаж	(343) 379-20-20
Екатеринбург	Про-Сервис	ул. Ленина, 38А	(343) 379-20-20
Екатеринбург	СЦ Сота	ул. Посадская, 21/2	(343) 233-77-77; 233-75-

			28
Екатеринбург	СЦ Сота	ул. Шейнкмана, 32	(343) 376-55-88
Железногорск	М - Сервис	ул. Ленина, 72	(47148) 7-60-15
Иваново	Про - Сервис	ул. Красногвардейская, 5	(4932) 59-09-32
Ижевск	НЕО-сервис	ул. Холмогорова, 19	(3412) 555-777
Ижевск	НЕО-сервис	ул. Кирова, 117	(3412) 555-777
Ижевск	НЕО-сервис	ул. К.Маркса, 175	(3412) 555-777
Иркутск	Про-Сервис	ул. Степана Разина, 19	(3952) 200-955
Иркутск	Про-Сервис	ул. Ф. Энгельса, 86	(3952) 28-83-08; 95-45-00
Иркутск	Телетон	ул. Пискунова, 156	(3952) 53-41-66
Казань	АВС-Сервис	ул. Гвардейская, д. 16А	(843) 295-64-24
Казань	Про-Сервис	ул. Левобулачная, 24	(843) 526-03-31, (843) 526-03-39
Калининград	Про-Сервис	ул. Мусоргского, 10	(4012) 379-001
Кемерово	Про-Сервис	пр-т Ленина, 81А	(3842) 35-90-80
Кемерово	Сервис-Сота	ул. Красноармейская, 144	(3842) 58-60-56
Киров	Про-Сервис	ул. Ленина, 69/7, офис 6	(8332) 38-32-03
Краснодар	МобайлТехСервис	ул. Красная, 145/1	(861) 259-63-47
Краснодар	Про-Сервис	ул. Ставропольская, 234	(861) 233-59-05; 233-76-74
Краснодар	Про-Сервис	ул. Вишнякова, 118	(861) 210-10-10, доб. 63008

## Перелік АСЦ

Краснодар	Сервис - ЮГ	ул. Северная, 378	(861) 274-50-77
Красноярск	Про-Сервис	ул. Полтавская, д.38, стр.1	(391) 296-13-14
Красноярск	Про-Сервис	ул. Ленина, 153	(391) 296-13-14; 52-80-66
Магнитогорск	Service Mobile (ИП Кошкарев А.Л.)	пр-т Ленина, 37	(3519) 22-00-05
Москва	Про-Сервис	Карманицкий пер., 9	(495) 771-73-26
Москва	Азбука Морзе	ул. Марксистская, 14	(495) 912-79-58; 912-32-02; 912-16-20
Москва	Гранд Сервис (ИП Косов С.В.)	ул. Новослободская, 20, стр. 6	(495) 585-43-75; 258-75-93
Мурманск	Комплекс Сервис	пр-кт Ленина, 81	(152) 75-19-11
Набережные Челны	Про-Сервис	пр.Мира, 7/20а, офисный центр "CITY LINE"	(8552) 74-72-47
Нижний Новгород	Доктор Сервис 52	ул. Белинского, 62, офис 3	(8312) 78-48-58; 78-48-59
Нижний Новгород	Про-Сервис	ул.Невзоровых, д.49	(831) 220-08-99
Нижний Новгород	СМТЕЛ - Н-Н	ул. Арзамасская, 3	(8312) 20-32-76; 20-32-77
Новокузнецк	Про-Сервис	ул. Ушинского, 7	(3843) 46-15-05
Новороссийск	ТехноТрейд	пр-т Ленина, 40	(8617) 63-20-07
Новосибирск	Про-Сервис	ул. Станционная, 30а	(383) 20-10-545

Новосибирск	Про-Сервис	ул. Крылова, 4	(383) 20-10-545
Новосибирск	Про-Сервис	ул. Станиславского, 10	(383) 20-10-545
Новосибирск	Мобайл-Сервис	ул. Мира, 62, кор.1	(383)361-11-91
Омск	Про-Сервис	пр-т К.Маркса, 41	(3812) 45-11-45
Омск	Про-Сервис	пр-т К.Маркса, 71	(3812) 45-11-45
Орел	Феникс- Электроникс	ул. 8 Марта, 25	(4862) 40-86-81; 40-86-82
Оренбург	МЦ Сервис	Шарлыкское ш., 4а	(3532) 37-04-62
Оренбург	Про-Сервис	ул. Кирова, 25	(3532) 77-58-39
Пенза	МК-Сервис (Орбита-GSM)	ул. Суворова, 145А	(8412) 64-72-96; 49-35-18
Пенза	Про-Сервис	пр. Строителей, 5	(8412) 92-07-95
Пенза	РеММедиа (Средства Связи)	ул. Суворова, 44	(8412) 56-04-90
Пенза	РеММедиа (Средства Связи)	ул. Московская, 100, 2 этаж	(8412) 56-56-30
Пермь	Контакт	ул. Большевикская, 96	(342) 219-60-70; 219-64-79
Пермь	Про-Сервис	ул. Куйбышева, 107	(342) 250-90-54
Петрозаводск	Про-Сервис	ул. Куйбышева, 20	(8142) 67-02-70
Петрозаводск	СЦ Арт-Мастер	пр. А. Невского, 43	(8142) 57-38-88
Псков	Про-Сервис	ул. Яна Фабрициуса, 11	(8112) 62-25-25
Россошь	ИП Давыдченкова	ул. Пролетарская, 88	(473) 962-80-66

## Перелік АСЦ

	Л.Н.		
Ростов-на-Дону	Альфа-Сервис Дон	ул. Социалистическая, 62	(863) 222-01-01; 282-83-73
Ростов-на-Дону	Доктор-Сервис	пр-т Буденновский, 12, корп. А	(863) 266-08-28
Ростов-на-Дону	Про-Сервис	ул. Ларина 15/2	(863) 227-62-02; 227-62-03
Ростов-на-Дону	СЦ Электра (ИП Поляков А.Б.)	ул. Шеболдаева, 15	(863) 230-15-45
Ростов-на-Дону	СЦ Электра (ИП Поляков А.Б.)	ул. Кручинина, 69	(863) 226-44-34; 242-73-83
Рязань	Про - Сервис	ул. Кудрявцева, 66,	(4912) 39-21-45
Самара	Про-Сервис	ул. Партизанская, 19, 3 этаж	(846) 276-40-83
Самара	Про-Сервис	ул. Коммунистическая, 27	(846) 266-54-46
Самара	Сервис.ОК	ул. Свободы, 74	(846) 995-23-43
Санкт-Петербург	Про-Сервис	ул. Средний пр. В.О., 36/40, БЦ "Остров", 2-й этаж	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис	Балканская пл., ТК "Домострой", пав. № 16	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис	ул. Лиговский пр. 158	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис	ул. Бабушкина, д. 73, в помещении салона "Ультра"	(812) 449-09-84

Санкт-Петербург	Про-Сервис	пр. Просвещения, д.19, ТК "Норд", 1 этаж	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Про-Сервис	Сенная пл., зем.уч-к 2, пав. № Г-23 "Б"	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	Доктор-Сервис 78	Ждановская наб., 7	(812) 320-80-20; 235-11-69
Санкт-Петербург	Доктор-Сервис 78	Б. Сампсониевский, 76	(812) 320-12-15; 295-35-67
Саранск	АСЦ Видео-Сервис	ул. В.Терешковой, 18а	(8342) 24-54-85; 24-98-58; 57-19-19; 25-19-19
Саранск	АСЦ Видео-Сервис	ул. Косарева, 112	(8342) 24-54-85; 24-98-58; 57-19-19; 25-19-19
Саранск	АСЦ Видео-Сервис	ул. А.Лусс, 3а	(8342) 24-54-85; 24-98-58; 57-19-19; 25-19-19
Сарапул	НЕО-сервис	ул. Горького, 18Б	(3412) 555-777
Саратов	Про-Сервис	ул. Большая Казачья, 35	(8452) 57-20-52
Саратов	Сервис М	ул. Московская, 57	(8452) 27-78-41
Смоленск	Глобал 67	ул. Колхозная, д.8, подъезд 2	(4812) 35-68-01
Смоленск	Глобал 67	пр-т Гагарина, 3	(4812) 38-51-55
Ставрополь	Мобильные системы	ул. Карла Маркса, 59	(8652) 26-85-45
Сургут	Про-Сервис	Комсомольский пр-т, 13	(3462) 23-70-05; (3433)

## Перелік АСЦ

			794-794 доб. 72776
Сургут	Про-Сервис	ул. Быстринская, 20/3	(3462) 23-70-05; 23-70-06
Сыктывкар	Про-Сервис	ул. Коммунистическая, 70/1	(963) 488-07-78
Таганрог	Доктор-Сервис	ул. Биржевой спуск, 86	(8634) 32-43-24
Тамбов	Про - Сервис	ул.Носовская, 9	(4752) 70-31-10
Тверь	Про- Сервис	ул.Чайковского,23	(4822)76-55-03
Тверь	Мобайл-Сервис	ул. Володарского, 19	(4822) 33-97-82
Томск	Про-Сервис	ул. Розы Люксембург, 19	(3822) 51-09-21
Томск	СЦ Оптиум	ул. К. Маркса, 17а	(3822) 51-71-85
Тула	РКом	ул. Пр-т. Ленина, 64	(4872) 307 - 509
Тюмень	Про-Сервис	ул. Свердлова, 5, корпус 1	(3452) 52-20-56
Тюмень	Сотовик	ул.Червишевский тр., д.64, кор. 2, оф. 5	(3452) 50-06-26
Ульяновск	ДАРС-Сервис	ул. Карла Либкнехта, 19а	(8422) 249- 249 (203)
Уфа	АРТМобилком	ул. Менделеева, 23/2	(347) 246-04-66
Уфа	Про-Сервис	ул. Цурюпы, 124	(3472) 92-40-61
Хабаровск	Про-Сервис	ул. Ленинградская, 34	(4212) 41-00-71
Хабаровск	СМТЕЛ-Хабаровск	ул. Панькова, 20	(4212) 75-20-40, доб. 111
Чайковский	НЕО-сервис	ул. Вокзальная, 13	(3412) 555-777
Чебоксары	Альфа-Коннект	ул. К. Воробьевых, 10	(8352) 62-77-11
Челябинск	Инфолаб-Сервис	ул. Цвиллинга, 8А	(351) 263-02-32

Челябинск	Про-Сервис	ул. Каслинская, 32	(351) 247-44-70
Череповец	Про-Сервис	ул. Ленина, 59	(8202) 534-600
Череповец	СМТел (ИП Филатов И.Л.)	пр. Победы, д.49	(8202) 50-39-09; 50-41-88
Ярославль	ТАУ	Московский пр-т., 1а, стр.5	(4852) 26-65-37
Ярославль	Про - Сервис	ул. Некрасова, 39а	(4852) 26-64-45

**Казахстан**

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Актобе	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Абулхаир-хана, 64	(3132) 52-40-42
Алматы	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Розыбакиева, 376	(327) 263-72-75; 263-72-76
Астана	"Про - Сервис"	сервисный центр	мкр Аль-Фараби, ул. Г.Мустафина, 81/1, блок 3	(3172) 44-77-55-58-573; 44-77-55-58-574
Караганда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Нуркена Абдирова, 51	(3212) 50-10-71; 50-10-81
Шымкент	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Тауке-хана, д.б/н.	(3252) 55-89-30

**Беларусь**

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Минск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Сурганова, 27, оф.1, станция метро	(37517) 292-46-05

## Перелік АСЦ

			"Академия наук"	
--	--	--	-----------------	--

### Латвія

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Рига	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр. Саванорю, 1	(5) 201-11-11

### Україна

Місто	Адреса СЦ	Контактний телефон	Найменування компанії
Броди	Горлиця	вул. Т.Шевченка 11	+38 (097) 933-05-58
Вінниця	Інек-В	пр-т. Юності 18	+38 (0432) 43-50-56
Вінниця	Овен Телеком	вул. Чкалова 26	+38 (0432) 53-10-20
Дніпродзержинськ	Міртех	пр-т. Леніна 32А/405	+38 (056) 953-55-30
Дніпропетровськ	Cellworks	пр-т. К.Маркса 79/1	+38 (056) 744-07-84
Дніпропетровськ	Mobilife	пр-т. Калініна 19/19	+38 (0562) 33-56-92/33-56-91
Дніпропетровськ	Cellworks	пр-т. Карла Маркса 57	+38 (056) 798-03-29
Донецьк	I.COM.SERVIC E	вул. Челюскінців 157	+38 (062) 381-06-90/330-14-14
Житомир	Орта Комп'ютерс	вул. Театральна 15/15	+38 (412) 42-09-90
Запоріжжя	Cellworks	пр-т. Леніна 145	+38 (061) 701-44-36,220-81-03
Запоріжжя	МЕНДЕР-Сервіс	вул. Правди, 41	+38 (061) 233 99 00
Івано-Франківськ	м-н МТС	вул. Красівського 1	+38 (097) 575-10-20

Івано-Франківськ	Зона зв'язку	вул. Галицька, 21	+38 (034) 2750770
Івано-Франківськ	МЕНС-СЕРВІС	вул. Галицька, 9	+38 (034) 255-60-91
Кам'янець-Подільський	Онiкс	вул.Кн.Коріатовичів,14с	+38 (03849) 394-16
Київ	ООО Равіс	вул. Русанівська набережна 8	+38 (044) 295-79-49,295-89-19
Київ	Кенфорд Україна	вул. Щусьова 10	+38 (044) 251-29-67
Кіровоград	Базіс	вул. Луначарського 46А	+38 (052) 232-26-46
Кіровоград	Темко сервіс	вул.Карла Маркса, 32/11	+38 (050) 480 77 47
Краматорськ	Талісман	вул. Соціалістична 56	+38 (062) 645-50-82
Кременчук	Телефончик	квартал 101 б.2	+38 (0536) 70-12-29
Кремінна	Прем'єр	пл. Червона 1	+38 (06454) 317-90
Кривий Ріг	Procentr	вул. Металургів 30/77	+38 (056) 409-09-49
Кривий Ріг	Procentr	пр-т. Гагаріна 1	+38 (056) 409-37-27
Кривий Ріг	Cellworks-Krivbass	вул. Гагаріна 24/20	+38 (056) 492-07-23
Кривий Ріг	Red Point	пр-т. Металургів 27	+38 (056) 404-09-29
Лисичанськ	сц «Прем'єр»	вул. Калиніна 115	+38 (06451) 706-15
Луганськ	Міртекс	вул. 16 лінія 7	+38 (0642) 71-73-05
Луцьк	РЕМ-сервіс	пр. Перемоги, 5	+38 (033) 228-58-08
Луцьк	Сталкер	вул. Стуса 11	+38 (0332) 77-10-00/77-10-01
Луцьк	МЕНС-СЕРВІС	пр. Волі, 17	+38 (033) 272-14-72
Львів	М-Фон	вул. Володимира Великого 34	+38 (032) 245-24-13
Макіївка	I.COM.SERVIC	вул. Московська 29/41	+38 (0623) 22-06-

## Перелік АСЦ

	Е		37:(095)114-14-14;
Маріуполь	ПП Пахниць В.В.	пр-т. Металургів 58	+38 (0629) 52-91-63
Марківка	Світ електроніки	вул. Гагаріна 9	+38 (06464) 914-27
Мелітополь	Темко сервіс	пр.Б.Хмельницького, 22	+38 (050) 480 03 00
Миколаїв	Роксолана	вул. Декабристів 23В	+38 (0512) 58-05-02
Миколаїв	Мірком	пр-т. Миру 2А	+38 (0512) 58-54-37
Миколаїв	Роксолана	пр-т. Миру 56	+38 (0512) 23-61-90
Миколаїв	Роксолана	пр-т. Леніна 141	+38 (0512) 71-91-92
Миколаїв	Роксолана	пр-т. Миру 2Д\2	+38 (0512) 71-71-74
Мукачеве	ЛюксСот	пл. Миру 7	+38 (03131) 341- 23/341-07/548-77
Нікополь	Мобіл Січ	пр-т. Трубників 16	+38 (0566) 63-96-89
Нова Каховка	ВухоКом	вул.Промислова ,7	+38 (097) 263-11-98
Одеса	М-сервіс	вул. Єврейська 24	+38 (048) 711-75- 25/728-43-69
Полтава	Айкон- сервіс(ПП САБ)	пл. Незалежності 20	+38 (0532) 50-67-50
Рівне	Владком	вул. Петлюри 7	+38 (0362) 69-06-99
Рівне	МЕНС-СЕРВІС	вул. Степана Бандери, 47,	+38 (036) 223-62-45
Рубіжне	Прем'єр	вул. Менделєєва 61	+38 (6453) 503-43
Севастополь	М-Стайл	вул. Адмірала Октябрського 3	+38 (0692) 54-58- 85/54-80-96
Сєвєродонецьк	Сєвєродонець	вул. Маяковського 13	+38 (06452) 278-53

	кредіотехніка		
Сєвєродонецьк	СЦ «ДОМ ТЕХНІКИ»	вул. Курчатова, 19Б	+38 (06452) 430-30/422-41
Сімферополь	Ваш сервіс	пр-т. Кірова 34Е	+38 (065) 270-90-70
Старобільськ	Прем'єр	вул. Коммунарів 34	+38 (06461) 212-31
Суми	Профтел	вул. Іллінська 25	+38 (0542) 61-19-00
Суми	Герц	вул. Соборна 32	+38 (0542) 78-17-12
Тернопіль	МЕНС-СЕРВІС	вул. Руська, 23	+38 (035) 252-13-76
Троїцьке	Прем'єр	пр-т. Перемоги 54а	+38 (06456) 217-82
Ужгород	Life	вул. Льва Толстого 33	+38 (063) 708-81-26
Ужгород	Уж сервіс	вул. Волошина, 12/16	+38 (066) 907 43 00
Ужгород	Темко сервіс	пл.Шандора Петєфі, 7а	+38 (050)322 66 71
Харків	ПП «СОТЕЛ СЕРВІС»	вул. Пушкінська, 32	+38 (057) 719-44-01
Харків	Альянс	вул. Пушкінська, 49а	+38 (057) 706-01-06
Херсон	СЦ Технома- стер	вул. Гагаріна 4	+38 (0552) 44-48-80
Хмельницький	Мастерклас	вул. Шевченка 83	+38 (068) 203-14-78
Хмельницький	МЕНС-СЕРВІС	вул. Толстого 1/1	(038) 2795915
Черкаси	Sotos	бул-р. Шевченко 207	+38 (0472) 36-08-93/56-26-26
Черкаси	МегаСтайл	бул-р. Шевченко 242/1	+38 (0472) 54-01-50
Чернівці	Євросота	вул. Калинівська, 13А/36Б	+38 (050) 916-33-93
Чернівці	Темко сервіс	вул.Головна, 204 б	+38 (050) 784 56 22
Чернігів	Юка Сервіс	вул. Мстиславська 28/А	+38 (097) 560-73-73
Чортків	Мобіс	вул. Л.Українки 18	+38 (035) 242-10-46

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция (мобильный телефон, предназначенный для работы в стандарте GSM 900/1800)

### Fly Ezzy3

в комплекте с батареей аккумуляторной и зарядным устройством соответствуют требованиям нормативных документов:

Государственный контролирующий орган	Документ	Номер документа	Срок действия
Федеральное Агентство Связи	Декларация	MT-3993	с 25-апр-2011 до 25-апр-2014
Госстандарт России Система сертификации ГОСТ-Р	Сертификат соответствия	POCC CN.MO04.B01507	с 6-июл-2010 по 5-июл-2013
	Сертификат соответствия	POCC VG.MO04.D00318	с 28-апр-2011 по 27-апр-2014

Срок службы: 2 года

Изготовитель:

**Meridian Group Services Ltd (British Virgin Islands),**  
P.O. Box 415 Templar House, Don Road, St. Helier, Jersey  
CIJE48WH, British Virgin Islands

